

Inhaltsverzeichnis

Gerätetausch

.....

3

Gerätetausch

Objekt-Nr.	Suchen...	Strasse	Suchen...	Nr.	Plz	St.
007001		Buelowstrasse		79	23568	
007002		Lietzenburger Strasse		74	55469	
007003		Luebeckertordamm		80	09356	
007004		Rudolstädter Strasse		56	31868	
007005		Konstanzer Strasse		69	41065	
007006		Fugger Strasse		44	72401	
007008		Gotzkowskystrasse		62	70499	
007009		Nuernerbergerstrasse		80	84144	
007010		Genslerstrasse		76 b	22952	
007011		Genslerstrasse		15	97756	
007012		Nuernerbergerstrasse		70	92342	
007013		Sommeringstr.		38	63766	
007014		Eichendorffstr.		95	82412	
007015		Kieler Strasse		88	86657	

☒ Geräte wechseln
 ☐ Geräte hinzufügen
 ☐ Funkmodule zuordnen

Ausbaudatum: Einbaudatum:

Geräte Gruppe: **HKV** **KWZ** **WWZ** **WMZ** **Sonstige** **RM**

Artikel Nr.:

Eichjahr/Batterie:

Einheit:

Zahlart:

Anzeigen ☐

Bitte wählen Sie das Objekt aus, bei dem Geräte gewechselt werden sollen.

Tragen Sie das Ausbaudatum ein. Das Einbaudatum vom neuen Geräten wird von ERAS2 automatisch ermittelt und ergänzt. Dabei prüft ERAS2 im Hintergrund welche Geräte im Objekt zum angegebenen Ausbaudatum gewechselt werden können. Die entsprechenden Checkboxes in der Ansicht werden freigegeben.

Objekt: 007010 / Genslerstraße, 76 b Lütjensee

☒ Geräte wechseln
 ☐ Geräte hinzufügen
 ☐ Funkmodule zuordnen

Ausbaudatum: Einbaudatum:

Geräte Gruppe: **HKV** **KWZ** **WWZ** **WMZ** **Sonstige**

Artikel Nr.:

Eichjahr/Batterie:

Einheit:

Zahlart:

Anzeigen ☐

Mit der Gerätetyp Auswahl wird die Gerätetabelle geladen und angezeigt. Die linke Seite der Tabelle ist grau hinterlegt und zeigt das alte Gerät. Hier ist lediglich die Spalte Ausbaustand für die Eingabe freigegeben. In der rechten Seite der Tabelle können die Daten des neuen Gerätes eingetragen werden. Wenn Sie keine weitere Eingaben bei dem Gerätetyp machen, werden Geräteartikel für neue Geräte vom ausgebauten Gerät übernommen.

Objekt: 007010 / Genslerstraße, 76 b Lütjensee

☒ Geräte wechseln
 ☐ Geräte hinzufügen
 ☐ Funkmodule zuordnen

Ausbaudatum: Einbaudatum:

Geräte Gruppe: **HKV** **KWZ** **WWZ** **WMZ** **Sonstige** **RM**

Artikel Nr.:

Eichjahr/Batterie:

Einheit:

Zahlart:

Anzeigen ☐

Ne-Nr.	Pos.	Raum	Ger-Nr.	Art-Nr.	Typ	A-Fak.	Faktor	Miet	Wart.	letzteAbl.	Ausbaustand	S	Ne-Nr.	Lage	Beg.Rf.	Ger-Nr.Neu	Art-Nr.Neu	Einbaustand	Pos.	RaumNeu	A-Fak.N	FaktorN	Miet.Neu	Wart.Neu	Memo
0001	7	B	49662749	W-230163	KWZ	1	1	✓		25.603		S	0001	EGL			W-230163		7	B	✓	1	1	✓	
0001	8	WK	66656532	W-230143ZH	KWZ	1	1	✓		0.003		S	0001	EGL			W-230143ZH		8	WK	✓	1	1	✓	
0002	8	B	42887605	W-230163	KWZ	1	1	✓		13.017		S	0002	EGR			W-230163		8	B	✓	1	1	✓	
0002	9	WK	23005243	W-230143ZH	KWZ	1	1	✓		5.496		S	0002	EGR			W-230143ZH		9	WK	✓	1	1	✓	
0003	7	B	82412006	W-230163	KWZ	1	1	✓		7.781		S	0003	1. OGL			W-230163		7	B	✓	1	1	✓	
0003	8	WK	64	W-230143ZH	KWZ	1	1	✓		2.406		S	0003	1. OGL			W-230143ZH		8	WK	✓	1	1	✓	
0004	7	B	75	W-230163	KWZ	1	1	✓		6.116		S	0004	1. OGR			W-230163		7	B	✓	1	1	✓	
0004	8	WK	21039548	W-230143ZH	KWZ	1	1	✓		1.790		S	0004	1. OGR			W-230143ZH		8	WK	✓	1	1	✓	
0005	7	B	02589964	W-230163	KWZ	1	1	✓		5.200		S	0005	2. OGL			W-230163		7	B	✓	1	1	✓	
0005	8	WK	38287262	W-230143ZH	KWZ	1	1	✓		1.118		S	0005	2. OGL			W-230143ZH		8	WK	✓	1	1	✓	
0006	7	B	83669261	W-230163	KWZ	1	1	✓		3.822		S	0006	2. OGR			W-230163		7	B	✓	1	1	✓	
0006	8	WK	04152211	W-230143ZH	KWZ	1	1	✓		0.861		S	0006	2. OGR			W-230143ZH		8	WK	✓	1	1	✓	

Sie haben auch die Möglichkeit für neue Geräte auch neue Geräteartikel hinzufügen. Bitte betätigen Sie dazu den Button **alle Artikel anzeigen** bei dem Gerätetyp. Es werden alle verfügbare Artikel aus dem Gerätekatalog angezeigt. Wenn Ihnen neue Artikelnummer bereits bekannt ist, kann

sie direkt in das Feld Artikel Nr. eingetragen werden. ERAS2 prüft dabei, ob die Artikelnummer korrekt ist und im Gerätekatalog existiert.

Objekt: 007010 / Genslerstraße, 76 b Lütjensee

☒ Geräte wechseln
 ☐ Geräte hinzufügen
 ☐ Funkmodule zuordnen

Ausbaudatum: 17.05.2022 15 Einbaudatum: 18.05.2022 15
 Geräte Gruppe: HKV KWZ WWZ
 Artikel Nr.:
 Eichjahr/Batterie:
 Einheit:
 Zählart:
 Anzeigen ☐ ☒ ☐

Alle Artikel anzeigen

Mit der Auswahl einer Geräteartikel wird die Gerätetabelle mit neuen Geräteartikel ergänzt. Bei Bedarf können Eingaben für, Eichjahr, Einheit oder Zählart manuell angepasst werden.

Objekt: 007010 / Genslerstraße, 76 b Lütjensee

☒ Geräte wechseln
 ☐ Geräte hinzufügen
 ☐ Funkmodule zuordnen

Ausbaudatum: 17.05.2022 15 Einbaudatum: 18.05.2022 15
 Geräte Gruppe: HKV KWZ WWZ WMZ Sonstige RM
 Artikel Nr.: 4000
 Eichjahr/Batterie: 2028
 Einheit: m³ (Kubikmeter)
 Zählart: Zählart laut Geräteartikel:
 Anzeigen ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐

Ne-Nr.	Pos.	Raum	Ger-Nr.	Art-Nr.	Typ	A-Fak.	Faktor	Miet.	Wart.	letzteAbl.	Ausbaustand	S	Ne-Nr.	Lage	Beg.Rf.	Ger-Nr.Neu	Art-Nr.Neu	Einbaustand	Pos.	RaumNeu	A-Fak.Nr	Faktor	Miet.Neu	Wart.Neu	Memo
0001	7	B	49662749	W-230163	KWZ	1	1	✓	✓	25,603		S	0001	EGL			4000	---	7	B	✓	1	✓	✓	
0001	8	WK	66656532	W-230143ZH	KWZ	1	1	✓	✓	0,003		S	0001	EGL			4000	---	8	WK	✓	1	✓	✓	
0002	8	B	42887605	W-230163	KWZ	1	1	✓	✓	13,017		S	0002	EGR			4000	---	8	B	✓	1	✓	✓	
0002	9	WK	23005243	W-230143ZH	KWZ	1	1	✓	✓	5,496		S	0002	EGR			4000	---	9	WK	✓	1	✓	✓	
0003	7	B	82412006	W-230163	KWZ	1	1	✓	✓	7,781		S	0003	1. OGL			4000	---	7	B	✓	1	✓	✓	
0003	8	WK	64776332	W-230143ZH	KWZ	1	1	✓	✓	2,406		S	0003	1. OGL			4000	---	7	B	✓	1	✓	✓	
0004	7	B	75130152	W-230163	KWZ	1	1	✓	✓	6,116		S	0004	1. OGR			4000	---	7	B	✓	1	✓	✓	
0004	8	WK	21039548	W-230143ZH	KWZ	1	1	✓	✓	1,790		S	0004	1. OGR			4000	---	8	WK	✓	1	✓	✓	
0005	7	B	02589964	W-230163	KWZ	1	1	✓	✓	5,200		S	0005	2.OGL			4000	---	7	B	✓	1	✓	✓	
0005	8	WK	38287262	W-230143ZH	KWZ	1	1	✓	✓	1,118		S	0005	2.OGL			4000	---	8	WK	✓	1	✓	✓	
0006	7	B	83669261	W-230163	KWZ	1	1	✓	✓	3,822		S	0006	2. OGR			4000	---	7	B	✓	1	✓	✓	
0006	8	WK	04152211	W-230143ZH	KWZ	1	1	✓	✓	0,861		S	0006	2. OGR			4000	---	8	WK	✓	1	✓	✓	

alte Artikel neue Artikel

Außerdem gibt es die Möglichkeit Artikel bei einzelnen Geräten direkt in der Tabelle zu ändern.

Art-Nr.Neu	Einbaustand	Pos.
4200		7
4000		8
4000		7
4000		8
4000		7
4000		8
4000		7
4000		8
4000		6
4000		7
4000		7
4000		8

Alle Artikel anzeigen

Wenn die Gerätetabelle geladen wird, steht der Fokus automatisch beim ersten Gerät in der Spalte Ausbaustand.

Bitte tragen Sie hier den Ausbaustand ein und wechseln Sie mit der Tabulator Taste zur nächsten Spalte. Wenn alle erforderlichen Eingaben gemacht wurden, bestätigen/speichern Sie den Wechsel mit der Enter Taste.

Eras2 wechselt automatisch zum nächsten Gerät. Der Fokus steht wieder beim Ausbaustand.

Wenn das Speichern erfolgreich war, wird die Zeile des neuen Gerätes grün angezeigt.

Ne-Nr.	Pos.	Raum	Ger-Nr.	Art-Nr.	Typ	A-Fak.	Faktor	Miet.	Wart.	letzteAbl.	Ausbaustand	S	Ne-Nr.	Lage	Beg.Rf.	Ger-Nr.Neu	Art-Nr.Neu	Einbaustand	Pos.	RaumNeu	A-Fak.N	FaktorN	Miet.Neu	Wart.Neu	Memor.	
0001	2	B	24169111	W-311113	KWZ	1	1	✓		10,037	20	S	0001	EGL		12345	4000	---	0	2	B	1	1	✓		
0001	8	WK	77994784	W-230143ZH	KWZ	1	1		✓	2,078	50	S	0001	EGL		45678	4000	---	0	8	WK	1	1		✓	
0002	7	B	39463883	W-311113	KWZ	1	1	✓		19,142		S	0002	EGR			4000	---		7	B	1	1	✓		
0002	8	WK	67465375	W-230143ZH	KWZ	1	1		✓	2,829		S	0002	EGR			4000	---		8	WK	1	1		✓	
0003	7	B	58165096	W-311113	KWZ	1	1	✓		9,028		S	0003	1.OGL			4000	---		7	B	1	1	✓		
0003	8	WK	52851116	W-230143ZH	KWZ	1	1		✓	1,848		S	0003	1.OGL			4000	---		8	WK	1	1		✓	
0004	7	B	90421807	W-311113	KWZ	1	1	✓		56,838		S	0004	1.OGR			4000	---		7	B	1	1	✓		
0004	8	WK	52438960	W-230143ZH	KWZ	1	1		✓	7,709		S	0004	1.OGR			4000	---		8	WK	1	1		✓	
0005	6	B	20516174	W-311113	KWZ	1	1	✓		12,843		S	0005	2.OGL			4000	---		6	B	1	1	✓		
0005	7	WK	56802571	W-230143ZH	KWZ	1	1		✓	4,073		S	0005	2.OGL			4000	---		7	WK	1	1		✓	
0006	7	B	94940439	W-311113	KWZ	1	1	✓		5,234		S	0006	2.OGR			4000	---		7	B	1	1	✓		
0006	8	WK	22755846	W-230143ZH	KWZ	1	1		✓	2,757		S	0006	2.OGR			4000	---		8	WK	1	1		✓	



Es können gleichzeitig mehrere Gerätetypen zum Wechseln ausgewählt werden.

From:

<https://erashelp.eras-online.de/> - ERAS-Hilfe

Permanent link:

<https://erashelp.eras-online.de/doku.php?id=handbuch:assistenten:geraetetausch:ger%C3%A4tetausch>

Last update: 2022/05/18 10:19

