

Inhaltsverzeichnis

Funkmodule zuordnen 3

Neues Funkmodul anlegen und dem Gerät zuordnen 3

Ein bereits vorhandenes Funkmodul zuordnen 4

Eine weitere Zuordnung dem Gerät hinzufügen 5

Zuordnung löschen 6

Funkmodule zuordnen

Bitte wählen Sie das Objekt aus. Mit der Gerätetyp Auswahl wird die Gerätetabelle geladen und angezeigt. Die linke Seite der Tabelle ist grau hinterlegt und zeigt das Gerät, an dem das Funkmodul zugeordnet werden soll. In der rechten Seite der Tabelle können die Daten des Funkmoduls eingetragen werden.

Es werden nur Geräte angezeigt, bei den noch keine Funkmodulzuordnung existiert. Um alle Geräte anzuzeigen, muss der Haken alle anzeigen gesetzt werden.

Es gibt grundsätzlich folgende Möglichkeiten:

- Neues Funkmodul anlegen und dem Gerät zuordnen
- Ein bereits vorhandenes Funkmodul zuordnen
- Eine weitere Zuordnung dem Gerät hinzufügen
- Zuordnung löschen

Neues Funkmodul anlegen und dem Gerät zuordnen

Das Einbaudatum kann eingetragen werden, wenn vom Tagesdatum abweicht. Das Zuordnungsdatum wird von ERAS2 übernommen, kann aber bei Bedarf überschrieben werden. Wenn diese Felder leer bleiben, trägt ERAS2 automatisch das aktuelle Tagesdatum ein. Nach dem Klick auf den Button neue Funkmodule hinzufügen werden alle im Gerätekatalog vorhandene Funkartikel angezeigt. Bitte wählen Sie einen Artikel aus und klicken Sie auf Übernehmen. Die Gerätetabelle wird neu geladen und mit Artikeldaten und Datumsangaben ergänzt. Der Fokus steht bereits in der Spalte FM-Nr. Alternativ kann der abweichende Artikel direkt in der Tabelle ausgewählt werden.

Objekt: 007001 / Buelowstrasse, 79 Lübeck

☐ Geräte wechseln ☐ Geräte hinzufügen ☒ Funkmodule zuordnen

Ausbaudatum: Einbaudatum: Funkmodul Zuordnung von:

Geräte Gruppe: HKV KWZ WWZ WMZ Sonstige RM

Artikel Nr.:

Eichjahr/Batterie:

Einheit:

Zählart:

Anzeigen ☐

neue Funkmodule hinzufügen ☐ alle anzeigen

Ne-Nr.	Lage	Raum	Pos.	Ger-Nr.	Art-Nr.	Typ	Miet.	Wart.	Ne-Nr.	Lage	Einbaudatum	Zuordnung von	Art-Nr. FM	FM-Nr.	Raum	Pos.	Miet.	Wart.	Memo
0001	1. OG - HH	Flur/Warterau 7	1111	RWM2017	RM	☐	☐	☐	+ 0001	1. OG - HH	18.05.2022	18.05.2022	Allgemein FM	---	Flur/Warterau 9		☐	☐	☐
0001	1. OG - HH	Wohnzimmer 8	2222	RWM2017	RM	☐	☐	☐	+ 0001	1. OG - HH	18.05.2022	18.05.2022	Allgemein FM	---	Wohnzimmer 10		☐	☐	☐
0002	EG - VH	Flur/Warterau 4	3333	RWM2017	RM	☐	☐	☐	+ 0002	EG - VH	18.05.2022	18.05.2022	Allgemein FM	---	Flur/Warterau 6		☐	☐	☐
0002	EG - VH	Wohnzimmer 5	4444	RWM2017	RM	☐	☐	☐	+ 0002	EG - VH	18.05.2022	18.05.2022	Allgemein FM	---	Wohnzimmer 7		☐	☐	☐

Bitte tragen Sie hier die Gerätenummer des Funkmoduls ein, und bestätigen/speichern Sie die Zuordnung mit der Enter Taste.

ERAS2 wechselt automatisch zum nächsten Funkmodul. Der Fokus steht wieder bei FM-Nr. .

Wenn das Speichern erfolgreich war, wird die Zeile des neuen Gerätes grün angezeigt.

neue Funkmodule hinzufügen ☐ alle anzeigen

Ne-Nr.	Lage	Raum	Pos.	Ger-Nr.	Art-Nr.	Typ	Miet.	Wart.	Ne-Nr.	Lage	Einbaudatum	Zuordnung von	Art-Nr. FM	FM-Nr.	Raum	Pos.	Miet.	Wart.	Memo
0001	1. OG - HH	Flur/Warterau 7	1111	RWM2017	RM	☐	☐	☐	+ 0001	1. OG - HH	18.05.2022	18.05.2022	Allgemein FM	F1111	Flur/Warterau 9		☐	☐	☐
0001	1. OG - HH	Wohnzimmer 8	2222	RWM2017	RM	☐	☐	☐	+ 0001	1. OG - HH	18.05.2022	18.05.2022	Allgemein FM	---	Wohnzimmer 10		☐	☐	☐
0002	EG - VH	Flur/Warterau 4	3333	RWM2017	RM	☐	☐	☐	+ 0002	EG - VH	18.05.2022	18.05.2022	Allgemein FM	---	Flur/Warterau 6		☐	☐	☐
0002	EG - VH	Wohnzimmer 5	4444	RWM2017	RM	☐	☐	☐	+ 0002	EG - VH	18.05.2022	18.05.2022	Allgemein FM	---	Wohnzimmer 7		☐	☐	☐

Ein bereits vorhandenes Funkmodul zuordnen

Wenn Funkmodule bereits im Bestand existieren, können sie per Klick dem Gerät zugeordnet werden. Bitte nutzen Sie dafür + Button in der Gerätetabelle.

neue Funkmodule hinzufügen ☐ alle anzeigen

Ne-Nr.	Lage	Raum	Pos.	Ger-Nr.	Art-Nr.	Typ	Miet.	Wart.	Ne-Nr.	Lage	Einbaudatum	Zuordnung von	Art-Nr. FM	FM-Nr.	Raum	Pos.	Miet.	Wart.	Memo
0001	1. OG - HH	Flur/Warterau 7	1111	RWM2017	RM	☐	☐	☐	+ 0001	1. OG - HH	18.05.2022	18.05.2022	Allgemein FM	---	Flur/Warterau 9		☐	☐	☐
0001	1. OG - HH	Wohnzimmer 8	2222	RWM2017	RM	☐	☐	☐	+ 0001	1. OG - HH	18.05.2022	18.05.2022	Allgemein FM	---	Wohnzimmer 10		☐	☐	☐
0002	EG - VH	Flur/Warterau 4	3333	RWM2017	RM	☐	☐	☐	+ 0002	EG - VH	18.05.2022	18.05.2022	Allgemein FM	---	Flur/Warterau 6		☐	☐	☐
0002	EG - VH	Wohnzimmer 5	4444	RWM2017	RM	☐	☐	☐	+ 0002	EG - VH	18.05.2022	18.05.2022	Allgemein FM	---	Wohnzimmer 7		☐	☐	☐

Es werden alle freie Funkmodule angezeigt. In der Ansicht kann auch das Datum der Zuordnung angepasst werden.

Objekt Funkmodule

Zuordnung von: 18.05.2022 15

Ne-Nr.	Raum	Pos	Ger.-Nr.	Einbaudatum	Art-Nr.	Typ
0001	Unb	3	3	17.05.2022	Allgemein FM	Allg. FM
0001	Unb	4	12	17.05.2022	999	Funk
0001	Flur/Warteraum	9	F1111	18.05.2022	Allgemein FM	Allg. FM
0002	Unb	2	2	02.05.2022	Allgemein FM	Allg. FM
0002	Unb	3	4	17.05.2022	Allgemein FM	Allg. FM

Abbrechen
Übernehmen

Wählen Sie ein Funkmodul aus und klicken Sie auf Übernehmen. Das ausgewählte Funkmodul wird in die Tabelle übernommen und direkt gespeichert. ERAS2 wechselt automatisch zum nächsten Gerät.

Eine weitere Zuordnung dem Gerät hinzufügen

Wenn am Gerät bereits ein Funkmodul zugeordnet ist, und es wird versucht ein weiteres Funkmodul zuzuordnen, fragt ERAS2 ob die bestehende Zuordnung gelöscht werden soll. Wenn Sie die Frage mit Ja beantworten, wird die Zuordnung gelöscht. Das Funkmodul selbst bleibt im Bestand. Mit Nein wird die Zuordnung beendet und das „bis“ Datum der Zuordnung eingetragen wird.

Es existiert bereits eine aktive Funkmodul Zuordnung. Soll sie gelöscht werden? Zu weiteren Informationen siehe Details. Ja Nein Abbrechen > Details <

helsen ☐ Geräte hinzufügen ☒ Funkmodule zuordnen

Einbaudatum: 15 Funkmodul Zuordnung von: 15

HKV KWZ WWZ WMZ Sonstige RM

Objekt Funkmodule

Zuordnung von: 18.05.2022 15

Ne-Nr.	Raum	Pos	Ger.-Nr.	Einbaudatum	Art-Nr.	Typ
0001	Unb	3	3	17.05.2022	Allgemein FM	Allg. FM
0001	Unb	4	12	17.05.2022	999	Funk
0001	Flur/Warteraum	9	F1111	18.05.2022	Allgemein FM	Allg. FM
0002	Unb	3	4	17.05.2022	Allgemein FM	Allg. FM

Abbrechen
Übernehmen

Zuordnung löschen

Eine bestehende Zuordnung kann auch gelöscht werden. Das Funkmodul selbst bleibt dabei im Bestand.

	Ne-Nr.	Lage	Einbaudatum	Zuordnung von	Art-Nr. FM		FM-Nr.	Raum	Pos.	Miet.	Wart.	Memo	
+	0001	1. OG - HH	02.05.2022	02.05.2022	Allgemein FM	---	2	Flur/Warterau 2		☐	☐		
+	0001	1. OG - HH				---		Wohnzimmer		☐	☐		
+	0002	EG - VH				---		Flur/Warterau		☐	☐		
+	0002	EG - VH				---		Wohnzimmer		☐	☐		

From:
<https://erashelp.eras-online.de/> - ERAS-Hilfe

Permanent link:
https://erashelp.eras-online.de/doku.php?id=handbuch:assistenten:geraetetausch:funkmodule_zuordnen

Last update: 2022/05/18 14:26

